

بهترین راه برای یادگرفتن دستورات پیچیده و ترکیبی، اینه که اول اونها رو به ساده ترین شکل بنویسیم، بعد رفته با مطالعه مستندات دستورها، سویچهای پیچیده تر رو اضافه کنیم تا در نهایت به همون شکل ترکیبی اولیه برسیم.
مستنداتی که درباره ffmpeg ازشون استفاده کردم، اینها هستند:

<http://www.ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html>
<http://www.ffmpeg.org/general.html>

در مورد اینکه اصلا ffmpeg چیه، تو document اینطوری نوشته شده:

FFmpeg is a very fast video and audio converter. It can also grab from a live audio/video source

پس ffmpeg ابزاری هم برای تبدیل انواع فایلهای صوتی و تصویری، هم برای ذخیره کردن فایلهای صوتی و تصویری از منابع Live.

حالا یه نگاهی به syntax این دستور میندازم:

```
ffmpeg [[infile options][`-i' infile]]... {[outfile options] outfile...}
```

تا همینجا معلومه که حداقل یک ورودی و یک خروجی برای ffmpeg باید مشخص بشه (infile, outfile) و یک توضیح بسیار مهم در مورد syntax تو همین document هست به این شکل:

As a general rule, options are applied to the next specified file. Therefore, order is important, and you can have the same option on the command line multiple times

پس هر option روی فایل بعد از خودش تاثیر میگذاره، می‌تونیم از یک option چند بار استفاده کنیم و ترتیب نوشته شدن option‌ها هم مهمه. ساده ترین شکل این دستور که میتوانه خروجی مانیتور رو داخل یک فایل ویدیویی بدون صدا ذخیره کنه، اینه:

```
ffmpeg -f x11grab -s 1024x768 -r 10 -i :0.0 intro.mp4
```

با سویچ f - نوع ورودی مشخص شده، x11grab یعنی ورودی از طریق X11
با سویچ s - سایز ورودی مشخص شده
با سویچ r - سرعت فریم‌ها مشخص شده، 10 فریم در ثانیه
با سویچ i - نام ابزار ورودی مشخص شده، 0.0: یعنی اولین screen در اولین display، در واقع تو این مثال میشه مانیتور و در نهایت اسم فایل خروجی مشخص شده.

خوب حالا با خوندن document‌ها سعی میکنم از بقیه command سردر بیارم.
سویچ y - باعث میشه فایل جدید رو قبلی overwrite بشه.

سویچهای f - و s - همونطور که برای ورودی استفاده میشن برای خروجی هم قابل استفاده هستن

با سویچ sameq میتوانیم کیفیت تصویر ورودی و خروج رو یکسان نگهداشیم.

پس تا اینجا میتوانیم این شکل از دستور ffmpeg را توضیح بدیم :

```
ffmpeg \
-f x11grab -s 1024x768 -r 10 -i :0.0 -sameq \
-f mp4 -s 1024x768 -y intro.mp4
```

تنها نکته ای که باید بگم اینه که برای خوانا شدن دستور با کمک علامت \ سویچهای مربوط به ورودی و خروجی رو در دو خط جدا از هم نوشتم، و اگر خواستید از این دستور استفاده کنید، دقت کنید که بعد از \ بلافاصله Enter بزنید، چون زدن هر کلیدی غیر از Enter مثلا space بعد از \، باعث میشه bash در تفسیر دستور اشتباه کنه.

نویت می رسه به ذخیره صدا :

با سویچ f- میتوانیم نوع ورودی صدا را تنظیم کنیم، در این مثال از ALSA استفاده شده.

با سویچ ac- تعداد کانالهای ورودی صدا مشخص میشه

و با سویچ a- سخت افزار ورودی صدا را معرفی میکنیم.

تا الان دستور به این شکل تبدیل شده :

```
ffmpeg \
-f alsa -ac 2 -i hw:0,0 \
-f x11grab -s 1024x768 -r 10 -i :0.0 -sameq \
-f mp4 -s 1024x768 -y intro.mp4
```

خط اول ورودی صدا، خط دوم ورودی تصویر و خط سوم خروجی فایل رو مشخص میکنه. البته اگه میخوايد که ورودی صدا از طریق میکروفون انجام بشه ممکنه لازم باشه به مقداری تنظیمات alsamixer را تغییر بدم و اگه از تغییرات راضی بودیم میتوانید با دستور alsactl store ذخیره کنیدشون.

تنها سویچ 00:00:02.000-itsoffset - به نظر بدرد نخور میاد، چون با حذف کردنش یا تغییر مقدار عدد 2 هیچ تغییری رو در خروجی ندیدم، البته همونطور که تو document توضیح داده شده، این سویچ باعث میشه که چند ثانیه اول فایل خالی بمانه، و در مثال ما، از ثانیه 2 به بعد ویدیو ذخیره بشه، ولی اینطور که به نظر میرسه این سویچ فقط وقتی کار میکنه که تنها صدا یا تنها تصویر ذخیره بشه، و وقتی که صدا و تصویر همزمان ذخیره میشن هیچ تاثیر مشخصی روی خروجی نداره.

مشکل این دستور اینه که هر کسی خواست ازش استفاده کنه باید رزولیشن مانیتور خودش رو تو دستور بجای 1024x768 بنویسه، چون این روزها این رزولیشن فقط به درد مانیتور قدیمی من میخوره. به جاش میتوانیم از خروجی دستور xwininfo طوری در ffmpeg استفاده کنیم که مجبور نباشیم روی سیستم های متفاوت دستور رو تغییر بدیم. اگه به خروجی دستور xwininfo -root توجه کنید میبینید که آخرین خط که با شروع میشه رزولیشن مانیتور رو نمایش میده : geometry

```
root@challenger:~/capture # xwininfo -root
```

```
xwininfo: Window id: 0x40 (the root window) (has no name)
Absolute upper-left X: 0
Absolute upper-left Y: 0
Relative upper-left X: 0
Relative upper-left Y: 0
Width: 1024
```

```
Height: 768
Depth: 24
Visual Class: TrueColor
Border width: 0
Class: InputOutput
Colormap: 0x20 (installed)
Bit Gravity State: NorthWestGravity
Window Gravity State: NorthWestGravity
Backing Store State: NotUseful
Save Under State: no
Map State: IsViewable
Override Redirect State: no
Corners: +0+0 -0+0 -0-0 +0-0
-geometry 1024x768+0+0
```

اول اون یک خط رو از خروجی جدا میکنم :

```
root@challenger:~/capture # xwininfo -root | grep geometry
-geometry 1024x768+0+0
```

حالا از این یک خط، ستون دوم رو که شامل رزولوشن میشه، جدا میکنم :

```
root@challenger:~/capture # xwininfo -root | grep geometry | awk '{print$2}'
1024x768+0+0
```

و در نهایت با کمک (\$) خروجی این دستور رو در برابر سویچهای -s در دستور ffmpeg استفاده میکنم :

```
ffmpeg \
-f alsa -ac 2 -i hw:0,0 \
-f x11grab -s $(xwininfo -root | grep geometry | awk '{print$2}') \
-r 10 -i :0.0 -sameq \
-f mp4 -s $(xwininfo -root | grep geometry | awk '{print$2}') -y intro.mp4
```

نکته اینکه در دستوری که شما مثال زدید، پارامتر wvga به سویچ -s دوم پاس شده که باعث میشه خروجی با رزولوشن 852x480 تولید بشه، که به نظر من خیلی جالب نبود، و چون ترجیح میدم ورودی و خروجی از یک رزولوشن استفاده کنن، پارامترهای هر دو سویچ -s رو یکسان دادم.

پژمان مقدم

زنگان - 25/01/89